PRODUKT DATENBLATT WTC3003PS

WTC3003PS

(600354)

Passive Ladehalterung für Ihr ICOM IC-F1000, IC-F2000



Die WTC3003 ist eine robuste, passive Ladehalterung für das ICOM IC-F1000, IC-F2000 und ideal für alle Einsatzbereiche, in denen reines, unkompliziertes Laden gefragt ist. Dank der passgenauen Aufnahme unterstützt die Halterung mehrere Akkutypen und ermöglicht einen stabilen Kontakt – ideal für BOS-Funk, Industrie, Sicherheit und alle mobilen Einsatzumgebungen.

Produktbeschreibung

Die passive Ladehalterung ist klein und kompakt. Sie stellt die Funktionen Schnellladung und Ladeerhaltung für Ihr Funkgerät ICOM IC-F1000, IC-F2000 im KFZ zur Verfügung. Die Ladehalterung wird am Bordnetz angeschlossen. Für eine sichere Arretierung wird ein original Gürtelclip empfohlen.

Neu: LED-Taste zur Auswahl des Ladeziels

Über die neue LED-Taste lässt sich das gewünschte Ladeziel einfach zwischen 100 % und 80 % umschalten.

Die Begrenzung auf 80 % reduziert die Belastung des Akkus durch einen dauerhaft hohen Ladezustand. Dadurch kann der Akku im täglichen Einsatz geschont und seine langfristige Kapazitätserhaltung unterstützt werden – besonders praktisch, wenn nicht bei jedem Einsatz die volle Akkukapazität benötigt wird.

Die Umschaltung der Lademodi erfolgt bei entnommenem Funkgerät:

Drücken der LED-Taste, bis die gewünschte Farbe aufleuchtet:

Grün: Ladeziel 100 % Gelbgrün: Ladeziel 80 %

Nach der Auswahl leuchtet die LED kurz in der entsprechenden Farbe auf und bestätigt den gewählten Lademodus. Sobald das Funkgerät in die Ladehalterung eingesetzt wird, zeigt die LED die gewählte Einstellung an und der Ladevorgang startet automatisch.

Funkgerät: IC-F1000/2000 , IC-F29SDR , IC-T10 , IC-A16E , IC-F29DR3 , IC-F29SR2 , IC-F1100D/F2100D , IC-V88/U88

Akku: BP-278 , BP-279 , BP-280

Produkttyp: Passiv

Funkgerätehersteller: ICOM

Elektrischer Eingang: 5 ... 36 VDC / 2,1 A

Elektrischer Ausgang: max. 11,6 VDC / 2 A